



Technische Daten Nordlux Solar  
Coupar Wandleuchte Schwarz 3.2W  
150lm - 830 Warmweiß

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252636                           |
| EAN                                     | 5704924023439                    |
| Marke                                   | Nordlux                          |
| Herstellername                          | Coupar Solar   Wall lamp   Black |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 5                           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 47                          |
| Schwenkbar                   | Nein                        |
| Befestigung                  | Wandmontage                 |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung        |

Produkttyp

Dekorative LEDs

## Informationen zur Leuchte

---

Leuchtenverbindung

Anschlussblock

IP-Schutzklasse

IP44 - spritzwassergeschützt

Sockelfarbe

Schwarz

Gehäuse

Plastik

Produktserie

Coupar Solar

## Maße

---

Länge (mm)

180

Höhe (mm)

220

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour